



## JA-150M-AN Funk-Magnetkontakt mit zwei Universaleingängen - Anthrazit

Der JA-150M erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Er ermöglicht zwei grundlegende Reaktionen: Status- oder Impulsreaktion auf Öffnung. Der Melder verfügt über zwei Eingangsanschlüsse: IN1 und IN2.

### Beschreibung

An diesen Anschlüssen können wahlweise festverdrahtete Öffnungsmelder, ein Wassermelder oder ein Rolladensensor angeschlossen werden.

### Technische Angaben

**Stromversorgung**

1 Stk. Alkalibatterie AA (LR6) 1,5 V/2400 mAh  
Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten

**Typische Lebensdauer der Batterie**

ca. 2 Jahre

**Funkfrequenz**

868,1 MHz, Jablotron Protokoll

**Kommunikationsreichweite**

ca. 300 m (direktes Sichtfeld)

**Max. Kabellänge zwischen Eingang und Melder**

3 m

**Maximale Funkfrequenzleistung**

10 mW

**Abmessungen**

109 x 24 x 22 mm

**Klassifizierung**

Stufe 2

**nach**

EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

**Umgebung nach**

EN 50131-1 II. Innenbereiche

**Arbeitstemperaturbereich**

-10 °C bis +40 °C

**Erfüllt weiter**

ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 50950-1

**Betriebsbedingungen**

Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03

