



## JA-151M Mini-détecteur magnétique sans fil

Le détecteur JA-151M est destiné à la détection de l'ouverture de la fenêtre ou des portes. Sa petite dimension est unique. Il convient aux locaux d'habitation et commerciaux.

o [Declaration of conformity - JA-151M \(PDF 688,74 kB\)](#)



### Description

Il est alimenté par une batterie au lithium de type CR2032. Il est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

### Caractéristiques techniques

<b>Alimentation :</b>	1× batterie au lithium CR2032 (3 V, 220 mAh)
<b>Durée de vie typique de la batterie :</b>	environ 2 ans pour 100 activations maximum par jour
<b>Fréquence de fonctionnement :</b>	868 MHz
<b>Portée de communication :</b>	jusqu'à 200 m (dans un espace ouvert)
<b>Dimensions du détecteur :</b>	27 x 55 x 16 mm (détecteur), 16 x 55 x 16 mm (aimant)
<b>Niveau de protection :</b>	degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
<b>Environnement conforme à EN 50131-1 :</b>	II. Intérieur général
<b>Température d'exploitation :</b>	-10 à 40 °C