



## JA-151M-GR Funk- Mini Magnetkontakt - Grau

Der JA-151M erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Er hat ein einzigartiges kleines Design und ist für die Installation in Wohn- und Geschäftsgebäuden geeignet.

○ [Declaration of conformity - JA-151M-GR \(PDF 678,92 kB\)](#)

### Beschreibung

Der Melder wird von einer Lithiumbatterie CR2032 mit Strom versorgt. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und er besetzt im System eine Position.

### Technische Angaben

**Speisung**

Lithiumbatterie, Typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)  
Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten

**Typische Batterielebensdauer**

ca 2 Jahre (für max. 20 Aktivierungen/Tag)

**Kommunikationsfrequenz**

868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll

**Maximale Funkfrequenzleistung**

3 mW

**Kommunikationsreichweite**

ca. 200 m (direktes Sichtfeld)

**Abmessungen des Melders**

27 x 55 x 16 mm (Detektor), 16 x 55 x 16 mm (Magnet)

**Umgebung nach EN 50131-1**

II. innere allgemeine

**Arbeitstemperaturbereich**

-10 °C bis +40 °C

**Klassifizierung**

Stufe 2

**nach**

EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

**Weiter werden die folgenden Normen erfüllt**

ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

**Betriebsbedingungen**

Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03