



JA-151MB Mini-détecteur magnétique sans fil - brun

Le détecteur JA-151MB est destiné à la détection de l'ouverture de la fenêtre ou des portes. Sa petite dimension est unique. Il convient aux locaux d'habitation et commerciaux.

o [Declaration of conformity - JA-151MB \(PDF 691,41 kB\)](#)



Description

Il est alimenté par une batterie au lithium de type CR2032. Il est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Alimentation : | 1× batterie au lithium CR2032 (3 V, 220 mAh) |
| Durée de vie typique de la batterie : | environ 2 ans pour 100 activations maximum par jour |
| Fréquence de fonctionnement : | 868 MHz |
| Portée de communication : | jusqu'à 200 m (dans un espace ouvert) |
| Dimensions du détecteur : | 27 x 55 x 16 mm (détecteur), 16 x 55 x 16 mm (aimant) |
| Niveau de protection : | degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6 |
| Environnement conforme à EN 50131-1 : | II. Intérieur général |
| Température d'exploitation : | -10 à 40 °C |