



Superior Produktlinie

# StreetSiren S DoubleDeck Jeweller

Kabellose Sirene mit Halterung für eine Marken/Logo-Frontplatte.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

IP54

SOON  
INCERT


SOON  
SSF

SOON  
NFA2P

## Das ist neu

Baseline <b>StreetSiren DoubleDeck Jeweller</b>	Superior <b>StreetSiren S DoubleDeck Jeweller</b>
Das Stören wird nur von der Hub-Zentrale erkannt	<b>Das Stören wird sowohl von der Hub-Zentrale als auch von der Sirene erkannt</b>
Standard-Batterie	<b>Verbesserte Batterie</b>
Verfügbar für alle PRO Anwender	<b>Verfügbar nur für akkreditierte Partner</b>

Dies ist ein Gerät aus der **Superior Produktlinie**. Die Geräte der Superior Produktlinie sind weiterentwickelte Versionen der Jeweller-Geräte. Diese Produktlinie wurde gezielt für den Einsatz in Projekten entwickelt. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte installieren, verkaufen und verwalten.



## Zusätzliche Werbung für Sicherheitsdienste

Das Hauptmerkmal von **StreetSiren S DoubleDeck** ist die Brandplate Frontplatte (separat erhältlich). Sicherheitsdienstleister können ihr Logo und Kontaktinformationen auf die Frontplatte der Sirene drucken lassen.

Die Sirene wird zu einem zusätzlichen Marketinginstrument, um neue Kunden unter Nachbarn und Besuchern zu gewinnen.



## Jeweller kommunikationstechnologie


- Bis zu 1 500 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung der Daten während der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus



## Ereignis-Benachrichtigungen


- Alarmer der Systemgeräte
- Sicherheitsmodus: scharf/unscharf
- Türöffnung (Türglocke-Funktion)
- Anzeige nach Auslösung






## Resistent gegen Sabotage

- Manipulationsalarm
- Authentifizierung zur Verhinderung von Signalmanipulation
- Erkennung von Signalstörungen
- Halteschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket



## Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Batterielaufzeit
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic Batterien



## Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Mühelose Installation und Austausch

Die Produktlinien Superior, Fibra und Baseline sind untereinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

<p><b>Einhaltung von Normen</b></p> <p>EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 IP54 INCERT (demnächst) SSF (demnächst) NFA2P (demnächst)</p> <p><b>Kompatibilität</b></p> <p><b>Hub-Zentralen</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Funk-Repeater</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Kommunikation mit Hub-Zentralen</b></p> <p><b>Jeweller Kommunikationstechnologie</b></p> <p><b>Frequenzbänder</b> 868,0–868,6 MHz</p> <p><b>Kommunikationsreichweite</b> bis zu 1 500 m Bei freier Fläche</p>	<p><b>Benachrichtigung</b></p> <p><b>Alarmer</b> Akustisch, LED</p> <p><b>Ein-/Ausgangsverzögerung</b> Akustisch</p> <p><b>Scharf-/Unscharfschaltung</b> Akustisch, LED</p> <p><b>Sicherheitsmodus</b> LED</p> <p><b>Türöffnung (Türglocke-Funktion)</b> Akustisch</p> <p><b>Anzeige nach Auslösung</b> LED</p>	<p><b>Eigenschaften</b></p> <p><b>Arten von Benachrichtigungen</b> Akustisch, LED</p> <p><b>Alarmlautstärke</b> von 85 bis 113 dB</p> <p><b>Alarmdauer</b> von 3 s bis 3 min</p> <p><b>Frequenz des piezoelektrischen Summers</b> 3,5 ± 0,5 kHz</p> <p><b>Verschlüsse für Brandplatte Frontplatte</b> (separat erhältlich)</p>
<p><b>Stromversorgung</b></p> <p><b>Batterien</b> 4 × CR123A</p> <p><b>Batterielebensdauer</b> bis zu 5 Jahre</p> <p><b>Hersteller</b> Panasonic</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Betriebstemperaturbereich</b> von -25 °C bis +60 °C</p> <p><b>Betriebsluftfeuchtigkeit</b> bis zu 95 %</p> <p><b>Schutzart</b> IP50</p>	<p><b>Gehäuse</b></p> <p><b>Farbe</b> Weiß, Schwarz</p> <p><b>Abmessungen</b> 200 × 200 × 55 mm</p> <p><b>Gewicht</b> 571 g</p>	<p><b>Lieferumfang</b></p> <p>StreetSiren S DoubleDeck Jeweller SmartBracket mit Befestigungsschraube 4 × CR123A-Batterien (vorinstalliert) Montagesatz Schnellstartanleitung</p>



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

[ajax.systems/support/devices/streetsiren-s-doubledeck/](https://ajax.systems/support/devices/streetsiren-s-doubledeck/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems